

# Краткое руководство по началу работы с TruVision Navigator 7.1

В данном документе представлены основные инструкции по установке программы TruVision® Navigator, а также добавлению регистратора или камеры для просмотра видео.



- 1 **Панель инструментов Navigator.** Содержит раскрывающееся меню программы Navigator (включая меню **Настройки**, **Менеджер устройств**, **Менеджер закладок**, **Задания**, **Открыть экспортированный файл видео**, **Калькулятор хранилища**, **Справка** и **Выход**), поле **Поиск** и кнопки **Добавить устройства** и **Добавить папки**.
- 2 **Панель Navigator.** Содержит регистраторы, камеры, карты, веб-сайты, точки управления доступом и логические представления, которые можно использовать в папках.
- 3 **Панель просмотра.** С помощью кнопки **+** можно добавить до 10 вложенных панелей просмотра.
- 4 **Монитор события.** Отделяемое окно просмотра для прямого просмотра видео с камер, подключенных к панели уведомления.
- 5 **Панель уведомления.** Просмотр событий с устройств TruVision в режиме реального времени. Содержит ссылки на видеоуведомления, а также кнопку «Сведения», которая запускает окно «Центр событий». Также содержит меню «Фильтры» для фильтрации типов событий, отображаемых в панели уведомления.
- 6 **Панель сбора.** Содержит все соответствующие сегменты видео, снимки и местные записи, готовые к экспорту. Также содержит кнопки **Экспорт**, **Выбрать все** и **Корзина**.
- 7 **Индикаторы системы.** Содержит счетчики использования ЦП и памяти, а также отображает состояние соединения с сервером и клавиатурой. Наведите указатель мыши на счетчики для просмотра текущего использования ЦП и памяти в процентном отношении.
- 8 **Элементы управления воспроизведением.** Управление воспроизведением и записью видео.

- 9 **Временная шкала.** Предоставляет графическое представление записанного за определенное время видео. Содержит следующие элементы управления и кнопки: **Прямой просмотр** и **Подпоток**, **Увеличение/уменьшение**, **Центрировать шкалу времени**, **Добавить в видео закладку**, **Перейти к предыдущей закладке**, **Перейти к предыдущей закладке**, **Показать/скрыть закладки на шкале времени**, **Перейти к дате**, **Сохранить видео**, **Снимок**, **PTZ-управление** и **Нажмите, чтобы говорить**. Определения цветowych видеометок даны внизу и остаются под шкалой времени

## Варианты установки

Имеется два варианта установки TruVision Navigator. Основные свойства и функции остаются одинаковыми независимо от выбранного варианта установки.

- **Автономная модель.** Этот вариант установки позволяет разместить клиентскую программу и базу данных на одном компьютере. Другие клиенты в сети не смогут подключиться к базе данных на этом компьютере. Такой вариант подходит для небольших автономных систем.
- **Мультиклиентская модель (традиционный клиент/сервер).** Этот вариант установки допускает размещение клиента и сервера на одном или нескольких компьютерах. Такой вариант установки идеален для крупных систем с географически разрозненными пользователями, компьютерами и регистрирующими устройствами.

## Требования для установки

Для всех компьютеров


- Загрузите последнюю версию ПО TruVision Navigator с сайта [www.interlogix.com/video](http://www.interlogix.com/video).
- Загрузите последний пакет обновлений операционной системы с Центра загрузки Microsoft®.
- Проверьте наличие обновлений Windows® на сайте [update.microsoft.com](http://update.microsoft.com).
- Загрузите новейший видеодрайвер.
- Минимальные требования к программному и аппаратному обеспечению см. справочнике *Руководство пользователя TruVision Navigator*.

## Установка (автономная или клиент-серверная модель)


**Примечание.** Для установки программы Navigator на компьютер требуются права администратора, а использовать приложение может любой пользователь, который успешно зайдет в учетную запись Windows на этом компьютере.

Установка программы TruVision Navigator на компьютер

1. Чтобы приступить к установке, дважды щелкните файл TruVision Navigator Setup.exe. При появлении соответствующего запроса щелкните правой кнопкой мыши файл Setup.exe и выберите пункт **Запуск от имени администратора**.
2. При необходимости нажмите **Да** в окне **Контроль учетных записей пользователей**, чтобы внести изменения на компьютере.
3. Откроется окно **Лицензионное соглашение**. Установите флажок **Я принимаю эти условия и положения** и затем нажмите **Далее** для продолжения.
4. Откроется окно приветствия. Выберите **Стандартная** для автономной установки или **Расширенная** для клиент-серверной модели установки или для изменения местоположения установки по умолчанию и затем нажмите **Далее**.



5. *Только для расширенной установки.* Появится окно выбора папки установки. Нажмите кнопку **Далее**, чтобы согласиться с папкой установки по умолчанию, или нажмите ... для выбора другого местоположения.
6. *Только для расширенной установки.* Откроется окно настройки. Выберите **Автономный режим** или **Режим «клиент/сервер»**.



7. Следуйте последующим инструкциям до завершения установки.

- Нажмите **Завершить** и затем нажмите **Закреть** для завершения установки. На рабочем столе компьютера и в меню **Пуск** появится значок TruVision Navigator.


**Примечание.** Подробные инструкции по установке см. в справочнике *Руководство пользователя TruVision Navigator*.

## Первый вход в систему

- Выполнив установку, запустите TruVision Navigator одним из следующих способов.
  - Дважды щелкните значок TruVision Navigator на рабочем столе.
  - Перейдите к пункту **Пуск > Все программы > TruVision Navigator**.
- После запуска TruVision Navigator появится окно входа в систему. Войдите как администратор по умолчанию, используя следующие учетные данные по умолчанию.
  - Имя пользователя** — admin
  - Пароль** — admin
- Нажмите **Login (Вход в систему)**. После первоначального входа появится окно изменения пароля с запросом на изменение пароля по умолчанию в целях безопасности.
- Введите новый пароль в поле **Пароль**.
- Подтвердите пароль в поле **Подтверждение пароля**.
- Выберите вопрос в раскрывающемся списке **Секретный вопрос**.
- Введите ответ на секретный вопрос в поле **Ответ на секретный вопрос**.
- Нажмите кнопку **OK**.


## Добавление устройства (регистратора или камеры)

После входа в систему выполните следующие действия, чтобы добавить устройство в панель Navigator.

Нажмите кнопку **Добавить устройство**  и затем выберите **Добавить вручную** или **Добавить с помощью инструмента обнаружения**.

### Добавление с помощью инструмента обнаружения

С помощью мыши выберите одно или несколько устройств в списке обнаруженных устройств и нажмите кнопку **Добавить**.




Model	MAC Address	IP Address and Port	Subnet Mask	Serial Number
TVF-1102	44-19663b-a4-0a	172.16.100.104:8000	255.255.0.0	TVF-110220140604CCWR467703385
TVF-3101	44-196632-85-44	172.16.30.44:8000	255.255.0.0	TVF-310120140513CCWR464841121
TVF-3101	44-196648-0b-07	172.16.30.46:8000	255.255.0.0	TVF-310120140627CCWR470799322
TVF-3102	44-196648-0c-e7	172.16.30.184:8000	255.255.0.0	TVF-310220140627CCWR47080438
TVF-3104	44-196634-f7-9e	172.16.30.187:8000	255.255.0.0	TVF-310420140611CCWR48292141
TVA10	8c-e7-48-07-26-37	172.16.10.18:8000	255.255.0.0	TVA10161820140518AARR09002793WCVU
TVA10	8c-e7-48-0e-18-45	172.16.10.10:8000	255.255.0.0	TVA10161820140117AARR090047411WCVU
TVA10	8c-e7-48-0f-1c-ca	172.16.10.22:8000	255.255.0.0	TVA1004c9420140117AARR090047380WCVU
TVA10	8c-e7-48-0e-1d-17	172.16.6.110:8000	255.255.0.0	TVA1004c9420140117AARR090047400WCVU
TVA20	8c-e7-48-19-ad-d1	172.16.10.18:8000	255.255.0.0	TVA20161820130458BRR090028031WCVU
TVA20	00-40-48-28-6e-9b	172.16.10.12:8000	255.255.0.0	TVA200161820130627BRR090028030WCVU
TVA20	00-40-48-28-6e-9b	172.16.4.2:8000	255.255.0.0	TVA20161820110627BRR0900128283WCVU
TVA21	c0-56-a3-34-a1-a1	172.16.10.20:8000	255.255.0.0	TVA2116516201501158BRR090010386WCVU
TVA21	8c-e7-48-0b-d7-77	172.16.10.14:8000	255.255.0.0	TVA21161820121207BRR090014958WCVU
TVA21	c0-56-a3-40-e6-00	172.16.5.23:8000	255.255.0.0	TVA211651820150202BRR0900180387WCVU
TVA21	8c-e7-48-3e-d6-80	172.16.6.21:8000	255.255.0.0	TVA2120P1620130627BRR090040089WCVU
TVA21	8c-e7-48-78-0f-6c	172.16.10.150:8000	255.255.0.0	TVA211651620140728BRR090071777WCVU
TVA21	8c-e7-48-0b-d7-79	172.16.6.210:8000	255.255.0.0	TVA21161820121207BRR090014960WCVU
TVA22	bc-ad-28-8f-6-93	172.16.30.122:8000	255.255.0.0	TVA2216P1620130627BRR090017659WCVU
TVA22	bc-ad-28-8f-78-58	172.16.69.22:8000	255.255.0.0	TVA2216182018070CCRR0900181197WCVU
TVA22	bc-ad-28-99-c3-65	172.16.7.22:8000	255.255.0.0	TVA2208092016952CCRR090017794WCVU

**Примечание.** Средство обнаружения добавляет устройство (регистратор или камеру TruVision), используя его учетные данные по умолчанию. Если учетные данные устройства по умолчанию ранее были изменены, устройство все равно будет добавлено в панель Navigator, но будет отображаться как отсутствующее в сети. В этом случае необходимо внести новые учетные данные вручную, щелкнув правой кнопкой мыши устройством и выбрав пункт **Свойства** или **Настройка устройства**.

### Добавление вручную

- Выберите соответствующую модель в раскрывающемся списке **Тип устройства**.



**Примечание.** Выберите в раскрывающемся списке пункт **Регистратор TruVision** или **Камера TruVision** для любого устройства TruVision. При использовании этих драйверов устройство можно настраивать в браузере на странице настройки.

- Введите название в поле **Название устройства**. Значения должны содержать цифры и буквы.
- В зависимости от типа устройства, возможно, потребуется выбрать **Тип потоковой передачи** в раскрывающемся списке. Для некоторых устройств доступен только один вариант в меню **Тип потоковой передачи**, поэтому он выбран по умолчанию.
- Введите IP-адрес устройства или URL-адрес DynDNS или EzDDNS в поле **Адрес устройства**.
- В поле **Порт** предварительно установлено значение по умолчанию, исходя из типа выбранного устройства. Если назначенный устройству порт отличается от значения по умолчанию, введите правильное значение порта в этом поле.

6. Введите **Имя пользователя** и **Пароль**. Эти поля необходимо заполнить, только если добавляемое устройств было настроено на запрос имени пользователя и пароля.
7. Нажмите кнопку **ОК**. Устройство появится в узле Устройства на панели Navigator.

**Примечание.** После нажатия кнопки **ОК** отклоненные значения будут обозначены полями с красным восклицательным знаком. Наведите курсор на восклицательные знаки, чтобы получить подсказки, почему эти значения являются недопустимыми. Для добавления устройства все поля должны иметь допустимые значения.

### Просмотр видео с добавленной камеры

1. Для просмотра камер разверните значок добавленного устройства.

**Примечание.** Может появиться сообщение об ошибке, в котором будет указано, что устройство добавлено, однако на нем используется неподдерживаемое встроенное ПО. Это не должно мешать просмотру видео.

2. Дважды щелкните значок камеры или перетащите значок камеры с панели Navigator в зону для видеоячейку на панели просмотра для воспроизведения видео.

### Справка

Нажмите кнопку основного меню Navigator и выберите пункт **Справка**. Нажмите **Открыть справку**, чтобы открыть справочник *Руководство пользователя TruVision Navigator*, где приведены более подробные инструкции по всем темам.

### Контактная информация

[www.interlogix.com](http://www.interlogix.com) или [www.firesecurityproducts.com](http://www.firesecurityproducts.com).

Служба поддержки клиентов доступна по следующему адресу: [www.interlogix.com/support](http://www.interlogix.com/support).

© 2018 United Technologies Corporation

Interlogix является частью компании UTC Climate, Controls & Security, подразделения корпорации United Technologies. Все права защищены.

Торговые наименования, используемые в настоящем документе, могут являться товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками производителей или поставщиков соответствующих изделий.