

EST-PA8080B

Amplificatore di potenza classe D 8x80 Watt

Panoramica

Gli amplificatori EST-PA sono progettati per una perfetta integrazione con le soluzioni EDWARDS. Grazie alla loro flessibilità, possono essere utilizzati anche per qualsiasi altra applicazione di diffusione sonora e di evacuazione vocale. Questi amplificatori sono stati sviluppati per soddisfare i requisiti specifici della norma EN 54-16 per le installazioni di sicurezza.

EST-PAXXXB è una famiglia di amplificatori in classe D con uscita 100V e 50V, aventi dimensione 2U ed idonee al montaggio in un rack 19". Le configurazioni prevedono 8 canali audio (EST-PA8080B, EST-PA8160B), 4 canali audio (EST-PA4160B), 2 canali audio (EST-PA2650B ad alta potenza) e 1 canale audio (EST-PA1650B). L'amplificatore EST-PA8080B può erogare una potenza pari a 8 x 80 W, mentre EST-PA8160B e EST-PA2650B possono fornire rispettivamente 8 x 160 W e 2 x 650 W. In modalità bridge i canali dell'amplificatore possono essere combinati e possono fornire 4 x 160 W per EST-PA8080B, 4 x 320 W per EST-PA8160B e 1 x 1300 W per EST-PA2650B. Gli amplificatori vengono alimentati a 48 VDC, questo permette il collegamento con il sistema di alimentazione di riserva a batterie tampone in modo che sia garantito il funzionamento durante in una condizione di emergenza.

Gli amplificatori EST-PAXXXB sono alimentati dal modulo di alimentazione EST-PS48800. La corrente viene distribuita ai singoli amplificatori tramite il modulo di gestione delle alimentazioni EST-PSM48 (il dispositivo include un caricabatteria ed è conforme alla EN54-4).



Dettagli

- Indicatori pannello frontale: Alimentazione / Attivo / Guasto
- Terminali posteriori per linea a 100 / 50 V
- I canali di uscita possono essere 4 x 160 W collegando in casca l'uscita 50 V (ingresso in parallelo)
- EST-PAXXXB si combinano con l'unità di gestione dell'alimentazione EST-PSM48 (alimentatore e carica batteria)

EST-PA8080B

Amplificatore di potenza classe D 8x80 Watt

Specifiche tecniche

Elettrico	
Tipo di alimentatore	48 VDC
Consumo di energia	0.2 A (at 48 VDC, Standby) 0.7 A (at 48 VDC, Active) 20 A (at 48 VDC, Max. nominal current)
Tensione di esercizio	42-57 V

Fisico	
Peso netto	15 kg
Peso spedizione	16.2 kg
Tipo di montaggio	Rack 19"

Regolatorio	
Standards	EN54-16

Electrical	
DC fuse rating (internal)	6 x 7.5 AF- H
Overall power efficiency	80%
nominal DC input max output power at 1 kHz	

Amplifier	
Continuous nominal output power per channel, all channels driven into nominal load at 1 kHz 30°C ambient	80 W 125 Ω / 100 nF
Continuous nominal output power per channel, all channels driven into nominal load at 1 kHz 55°C ambient	TBA
Nominal balanced input level for 100 V output at 1 kHz and nominal load	1 V
Balanced input level trim range for 100 V output at 1 kHz and nominal load *	0.95 to 3 V
Max balanced input level	3 V
Input impedance at 1 kHz	22 kΩ
Input common mode rejection at <1 kHz	>61 dB
Frequency response (-6 dB)	75 Hz to 20 kHz 125 Ω / 100 nF
S/N ref nominal power at 1 kHz 22 Hz to 22 kHz	>85 dB 125 Ω / 100 nF
THD power 1 kHz (42 V to 57 V)	<10%
Crosstalk between channel 50 Hz to 20 kHz nominal load dB	<-70 dB 125 Ω / 100 nF

Physical	
Front panel width	482 mm
Back panel width	445 mm
Height	88.5 mm
Packaging dimensions	150 x 530 x 610 mm (W x H x D)
DC input socket	DG58C-A-2P13
Audio output socket	3 pin PHOENIX 5.08 mm
Nominal output voltage taps	50 / 100 V



In quanto azienda in continua innovazione, Kidde Global Solutions si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.