

PM844-A

Alimentatore switching, 12 VCC, 4 A

Il PM844-A è un alimentatore "pronto all'uso". E' composto da un alimentatore switching e dai morsetti/fusibile per la rete elettrica in contenitore d'acciaio.



Dettagli

- Erogazione del carico nominale e continuo
- Corrente aggiuntiva di 0.5 A per la ricarica della batteria di riserva
- Circuito di protezione per evitare la scarica completa della batteria
- Composizione modulare per una semplice installazione e manutenzione
- Protezione elettronica totale contro i cortocircuiti e i sovraccarichi sull'uscita del carico quando funziona con l'alimentazione di rete
- Apertura coperchio dotato di contatto antimanomissione
- E' disponibile uno spazio maggiore per le schede aggiuntive
- Circuito di protezione contro le sovratensioni della rete elettrica
- 2 contatti puliti per segnalazione di guasto (mancanza alimentazione + guasto batteria)
- Circuito di protezione per evitare la scarica completa della batteria
- LED di guasto colore rosso
- Rivelazione guasto batteria scollegata

PM844-A

Alimentatore switching, 12 VCC, 4 A

Specifiche tecniche

Generale

Fusibile(i)	230 VAC input 3.15 A, 12/24 V output 4 A
-------------	--

Elettrico

Ingresso di rete	100 to 240 VAC
------------------	----------------

Uscita

Potenza in uscita	13.8 VDC
Uscita ripple	150 mV pk-pk max.
Alimentazione corrente di rete	4 A

Batteria

Capacità massima batteria	18 Ah 12 V
Corrente di carica della batteria	0.5 A

Fisico

Dimensioni fisiche	355 x 330 x 80 mm (W x H x D)
Peso netto	4.30 kg (excluding battery)
Colore	Bianco
Fattore di forma	Armadio in acciaio

Ambientale

Temperatura operativa	-10° to +40° C
Temperatura di immagazzinamento	-20 to 80°C
Umidità relativa	95% noncondensing

Regolatorio

Conformità	CE, REACH, RoHS 2, WEEE
------------	-------------------------



In quanto azienda in continua innovazione, Kidde Global Solutions si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.