SH-62-0211-0001-99

SmartCell Wireless Remote Indicator (Fire Detection Indicator Text)

Overview

The SmartCell wireless remote indicator is quick and easy to install and offers individual addressing at the Excellence control panel or Gateway.

Features include red fire indication LED, bidirectional 868 MHz communication and an anti-tamper locking mechanism.

This device is third party certified and compatible with the Excellence wireless gateway.



Détails

- Fully wireless
- Quick and easy to install
- Red fire indication LED
- Unique design
- Inbuilt locking mechanism

SH-62-0211-0001-99

SmartCell Wireless Remote Indicator (Fire Detection Indicator Text)

Spécifications techniques

Général

Fréquence radio	868 MHz
Compatibilité	Excellence Gateway

Électrique

Type de bloc d’alimentation	Batteries
Batteries	3 x 3.6 V lithium thionyl chloride batteries. Fanso: ER14505M HCB: ER14505M (HCB-JS-TZ-02-547)
Consommation électrique	1.46 W max.
Tension de fonctionnement	2.7 to 3.65 VDC
Consommation de courant	0.1 to 400 mA

Caractéristiques physiques

Dimensions physiques	110 x 39 mm (Ø x D)
Couleur	Blanc
Type de montage	Fixation murale
Base de fixation	Sans fil

Environnement

Protégé contre le vandalisme	Yes
Température de fonctionnement	-10 to +55 °C
Température de stockage	-10 to +30 °C (with batteries)
Humidité relative	0 to 95% noncondensing
Environnement	Intérieur
Indice de protection	IP21C

Régulateur

Conformité	CE, REACH, RED (2014/53/EU), RoHS 3, WEEE
Certification	CPR
Normes	EN54-13 EN54-25

Produits compatibles

Catégorie	Référence	Description
Batteries	SH-836-000	
Module d'interface	SH-14-3201-000 1-99	
Équipement de test	SH-21-BASE-020 0	

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web be.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 22 May 2026 - 10:41