


# TruVision Navigator 7.1 Schnellstartanleitung

Dieses Dokument enthält grundlegende Anweisungen zur Installation von TruVision® Navigator sowie zum Hinzufügen eines einzelnen Rekorders oder einer Kamera, um die Anzeige von Video zu ermöglichen.



- 1 **Navigator-Symbolleiste.** Enthält die Dropdown-Liste des Navigator-Hauptmenüs (einschließlich **Einstellungen**, **Gerätemanager**, **Lesezeichenmanager**, **Aufgaben**, **Exportierte Videodatei öffnen**, **Speicherberechnung**, **Hilfe** und **Abmelden**), das Feld **Suche** sowie die Schaltflächen **Geräte hinzufügen** und **Ordner hinzufügen**.
- 2 **Bereich "Navigator".** Enthält Rekorder, Kameras, Karten, Websites, Zutrittskontrollpunkte sowie logische Ansichten, die in Ordnern organisiert werden können.
- 3 **Bereich "Viewer".** Durch Klicken auf die Schaltfläche + können bis zu 10 Anzeigebereiche mit mehreren Registerkarten hinzugefügt werden.
- 4 **Ereignismonitor.** Ein verschiebbares Anzeigefenster zum Anzeigen von Live-Video von Kameras, die mit dem Bereich "Notifier" verknüpft sind.
- 5 **Bereich "Notifier".** Ermöglicht das Anzeigen der Ereignisse von TruVision-Geräten in Echtzeit. Enthält Links zu Videoereignisbenachrichtigungen sowie die Schaltfläche "Details" zum Öffnen des Fensters **Ereignis-Center**. Enthält außerdem das Menü **Filter** zum Filtern der im Bereich "Notifier" angezeigten Ereignistypen.
- 6 **Bereich "Collector".** Enthält alle relevanten Videosegmente, Schnappschüsse und lokalen Aufnahmen, die zum Export bereitstehen. Enthält außerdem die Schaltflächen **Exportieren**, **Alle auswählen** und **Papierkorb**.
- 7 **Systemanzeigen.** Enthält Messwerte bezüglich CPU- und Speicherauslastung sowie den Verbindungsstatus von Server und Bedienpult. Bewegen Sie den Mauszeiger über die Messwerte, um den Prozentsatz der momentanen CPU- und Speicherauslastung anzuzeigen.
- 8 **Wiedergabesteuerungen.** Steuern Sie die Wiedergabe und Aufzeichnung von Video.
- 9 **Zeitleiste.** Bietet eine grafische Darstellung des aufgezeichneten Videos im Zeitverlauf. Enthält die Steuerelemente zum Umschalten zwischen **Live**- und **Sub-Stream** sowie die Schaltflächen **Vergrößern/Verkleinern**, **Zeitleiste zentrieren**, **Lesezeichen zu Video hinzufügen**, **Zum vorherigen Lesezeichen navigieren**, **Zum nächsten Lesezeichen navigieren**, **Lesezeichen auf Zeitleiste anzeigen/ausblenden**, **Zu Datum wechseln**, **Video speichern**, **Schnappschuss**, **PTZ-Steuerungen** und **Sprechtaste**. In der linken unteren Ecke unterhalb der Zeitleiste werden farblich kodierte Video-Tags definiert. In Anhang B auf Seite 125 finden Sie Informationen dazu, welche Videomarkierungstypen für das jeweilige Gerät verfügbar sind.

## Installationsoptionen

TruVision Navigator bietet zwei Installationsoptionen. Die wesentlichen Eigenschaften und Funktionen sind unabhängig von der ausgewählten Installationsoption gleich.

- **Standalone-Variante** – Bei dieser Installationsoption befinden sich Client und Datenbank auf demselben Computer. Andere Clients im Netzwerk können keine Verbindung zur Datenbank auf diesem Computer herstellen. Die Installationsoption ist ideal für kleine eigenständige Systeme.
- **Multi-Client-Variante (herkömmliche Client-Server-Installation)** – Bei dieser Installationsoption können sich Client und Server auf demselben oder auf unterschiedlichen Computern befinden. Diese Installationsoption eignet sich für größere Systeme mit vielen Benutzern, Computern und Aufnahmegeräten an geografisch verteilten Standorten.

## Installationsvoraussetzungen

Für jeden Computer:

- Laden Sie die neueste Version von TruVision Navigator von [www.interlogix.com/video](http://www.interlogix.com/video) herunter.
- Laden Sie das neueste Service Pack für Ihr Betriebssystem aus dem Microsoft® Download Center herunter.
- Suchen Sie unter [update.microsoft.com](http://update.microsoft.com) nach Windows®-Updates.
- Laden Sie den neusten Grafiktreiber herunter.
- Beachten Sie die Mindestanforderungen für Software und Hardware im *Benutzerhandbuch für TruVision Navigator*.


## Installation (Standalone oder Client/Server)

**Hinweis:** Es sind Administratorrechte erforderlich, um Navigator auf einem Computer zu installieren. Die Anwendung ist jedoch für jeden Benutzer verfügbar, der sich an einem Windows-Konto auf diesem Computer anmeldet.


So installieren Sie TruVision Navigator auf einem Computer:

1. Doppelklicken Sie auf das Installationsprogramm "Setup.exe" für TruVision Navigator, um die Installation zu starten. Klicken Sie bei der entsprechenden Aufforderung mit der rechten Maustaste auf die Datei "Setup.exe", und wählen Sie **Run as Administrator** (Als Administrator ausführen) aus.

2. Klicken Sie in der Benutzerkontensteuerung ggf. auf **Yes (Ja)**, um Änderungen am Computer vorzunehmen.
3. Das Fenster End User License Agreement (Endbenutzer-Lizenzvertrag) wird angezeigt. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **I Accept these terms and conditions** (Ich akzeptiere diese allgemeinen Geschäftsbedingungen), und klicken Sie zum Fortfahren auf **Next (Weiter)**.
4. Das Fenster "Welcome" (Willkommen) wird angezeigt. Wählen Sie **Typical** (Typisch – Standalone-Installation) oder **Advanced** (Erweitert – für eine Client-Server-Installation oder zum Ändern des Standardinstallationspfads) aus, und klicken Sie dann auf **Next (Weiter)**.



5. *Nur erweiterte Installation:* Das Fenster Installation Folder (Installationsordner) wird angezeigt. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Next (Weiter)**, um den Standardordner für die Installation zu übernehmen, oder klicken Sie auf ..., um einen anderen Speicherort auszuwählen.
6. *Nur erweiterte Installation:* Das Fenster "Configuration" (Konfiguration) wird angezeigt. Wählen Sie **Standalone Mode** (Standalone-Modus) oder **Client/Server Mode** (Client-Server-Modus) aus.



7. Befolgen Sie alle Anweisungen in den nachfolgenden Fenstern, bis die Installation abgeschlossen ist.

- Klicken Sie **Finish** (Fertig stellen) und dann auf **Close** (Schließen), um die Installation abzuschließen. Auf dem Desktop und im **Startmenü** wird ein TruVision Navigator-Symbol angezeigt.

**Hinweis:** Weitere Anweisungen zur Installation finden Sie im *Benutzerhandbuch für TruVision Navigator*.

## Erstmaliges Anmelden

- Starten Sie TruVision Navigator nach erfolgreicher Installation mithilfe einer der folgenden Methoden:
  - Doppelklicken Sie auf dem Desktop auf das Symbol "TruVision Navigator".
  - Wechseln Sie zu **Start > Alle Programme > TruVision Navigator**.
- Beim Start von TruVision Navigator wird ein Anmeldefenster angezeigt. Melden Sie sich mithilfe der folgenden Standard-Anmeldedaten als der standardmäßige Administrator an:
  - Benutzername** – admin
  - Passwort** – admin
- Klicken Sie auf **Login** (Anmelden). Nach der ersten Anmeldung wird das Fenster "Change Password" (Passwort ändern) mit der Aufforderung angezeigt, das Standardpasswort aus Sicherheitsgründen zu ändern.
- Geben Sie im Feld **Password** (Passwort) das neue Passwort ein.
- Geben Sie das Passwort erneut im Feld **Confirm Password** (Passwort bestätigen) ein.
- Wählen Sie in der Dropdown-Liste **Challenge Question** (Sicherheitsfrage) eine Frage aus.
- Geben Sie im Feld **Challenge Answer** (Sicherheitsantwort) die Antwort auf Ihre Sicherheitsfrage ein.
- Klicken Sie auf **OK**.

## Hinzufügen eines einzelnen Geräts (Rekorder oder Kamera)

Nach der erfolgreichen Anmeldung können Sie folgendermaßen ein einzelnes Gerät zum Bereich "Navigator" hinzufügen:

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Gerät hinzufügen**  und wählen Sie **Manuell hinzufügen** oder **Über Discovery-Tool hinzufügen** aus.

### Über Discovery-Tool hinzufügen

Wählen Sie mit der Maus in der Liste der gefundenen Geräte ein oder mehrere Geräte aus, und klicken Sie dann auf **Hinzufügen**.

Discovered Devices				
Model	MAC Address	IP Address and Port	Subnet Mask	Serial Number
TVF-1102	44-19:6-3b-e4:0a	172.16.100.104:8000	255.255.0.0	TVF-11020140954CCWR46703385
TVF-1103	44-19:6-3-48:12	172.16.30.45:8000	255.255.0.0	TVF-1103014051CCWR46829267
TVF-3101	44-19:6-32-65-4d	172.16.30.44:8000	255.255.0.0	TVF-31012014051CCWR46841121
TVF-3101	44-19:6-48-00-07	172.16.30.46:8000	255.255.0.0	TVF-310120140627CCWR470799322
TVF-3102	44-19:6-48-0c-e7	172.16.30.184:8000	255.255.0.0	TVF-310220140627CCWR470800438
TVF-1104	44-19:6-3b-48-00	172.16.10.10:8000	255.255.0.0	TVF-11040140954CCWR46703385
TVN10	8:e-1:8-4-1d-37	172.16.10.18:8000	255.255.0.0	TWN101651620140518ARR200057291WCVU
TVN10	8:e-1:8-4-1d-45	172.16.6.10:8000	255.255.0.0	TWN1016516201409517AAFR0004741WCVU
TVN10	8:e-1:8-4-1d-45	172.16.10.22:8000	255.255.0.0	TWN1004-0420410117AARRR000474380WCVU
TVN10	8:e-1:8-4-1d-17	172.16.6.11:8000	255.255.0.0	TWN1004-0420410117AARRR00047400WCVU
TVN20	8:e-1:8-49-19:b2:d1	172.16.10.16:8000	255.255.0.0	TWN2016162013040988R00023811WCVU
TVN20	0:0-40-30-47:5-52	172.16.10.12:8000	255.255.0.0	TWN2008162011062188R0002802WCVU
TVN20	0:0-40-49-28-6e-5b	172.16.12.4:8000	255.255.0.0	TWN2016162011062188R0004712323WCVU
TVN21	8:e-0-3-14-3:a-11	172.16.10.20:8000	255.255.0.0	TWN211651620140518ARR200057391WCVU
TVN21	8:e-0-3-14-3:d-40	172.16.10.23:8000	255.255.0.0	TWN211651620140518ARR200057459WCVU
TVN21	8:e-1:8-36-4d-80	172.16.5.21:8000	255.255.0.0	TWN1129162014092788RRR0004089WCVU
TVN21	8:e-1:8-36-4f-0c	172.16.5.21:8000	255.255.0.0	TWN21165162014072388RRR0001777WCVU
TVN21	8:e-1:8-49-0-47-79	172.16.6.21:8000	255.255.0.0	TWN21161620121207BFR000014960WCVU
TVN22	b:c-28-96:f6-93	172.16.30.122:8000	255.255.0.0	TWN2216F1620160525CCR000176979WCVU
TVN22	b:c-28-a8:79-55	172.16.69.22:8000	255.255.0.0	TWN22161620160701CCR0001197WCVU
TVN22	b:c-28-99:3:b5	172.16.72.80:8000	255.255.0.0	TWN22080820160528CCR0001774WCVU

**Hinweis:** Das Discovery-Tool versucht, Geräte (Rekorder oder TruVision-Kamera) mithilfe der entsprechenden Standardanmeldedaten hinzuzufügen. Wenn die Standardwerte der Anmeldedaten eines Geräts vorher geändert wurden, wird das Gerät zwar dem Bereich "Navigator" hinzugefügt, jedoch als offline angezeigt. In diesem Fall müssen die aktuellen Anmeldeinformationen manuell eingegeben werden. Klicken Sie dazu mit der rechten Maustaste auf das Gerät und dann auf **Eigenschaften** oder **Gerät konfigurieren**.

### Manuell hinzufügen

- Wählen Sie in der Dropdown-Liste **Device Type** (Gerätetyp) das entsprechende Modell aus.

Add Device

Device Type:	<input type="text" value="TruVision Recorder"/>
Device Title:	<input type="text"/>
Device Address:	<input type="text"/>
Device Port:	<input type="text" value="8000"/>
Streaming Type:	<input type="text" value="TCP"/>
Username:	<input type="text"/>
Password:	<input type="text"/>

Add Device Offline

**OK**      **Cancel**

**Hinweis:** Wählen Sie für jedes TruVision-Gerät in der Dropdown-Liste entweder **TruVision Recorder** (TruVision-Rekorder) oder **TruVision Camera** (TruVision-Kamera) aus. Mit der Verwendung eines dieser Treiber wird die browserbasierte Konfigurationsseite des Geräts aktiviert.

- Geben Sie im Feld **Device Title** (Gerätetitel) einen Namen ein. Es sind alphanumerische Werte zulässig.
- Je nach Gerätetyp ist möglicherweise eine Auswahl in der Dropdown-Liste **Streaming Type** (Streaming-Typ) erforderlich. Für einige Geräte ist für **Streaming Type** (Streaming-Typ) nur eine Option verfügbar, sodass diese standardmäßig ausgewählt ist.
- Geben Sie im Feld **Device Address** (Geräteadresse) die IP-Adresse oder die DynDNS- oder EzDDNS-URL des Geräts ein.

5. Das Feld **Port** ist bereits mit einem Standardwert ausgefüllt, der auf dem Typ des ausgewählten Geräts basiert. Wenn der dem Gerät zugewiesene Port vom Standardwert abweicht, geben Sie in diesem Feld den richtigen Wert ein.
6. Geben Sie unter **Username** Ihren Benutzernamen und unter **Password** das entsprechende Passwort ein. Diese Felder sind nur erforderlich, wenn das hinzuzufügende Gerät so konfiguriert wurde, dass ein Benutzername und ein Passwort benötigt werden.
7. Klicken Sie auf **OK**. Das Gerät wird im Bereich "Navigator" unter dem Knoten "Devices" (Geräte) angezeigt.

**Hinweis:** Nach dem Klicken auf **OK** werden Felder mit ungültigen Werten mit einem roten Ausrufezeichen markiert. Wenn Sie auf die Ausrufezeichen zeigen, erhalten Sie Hinweise, in denen erläutert wird, warum die Werte ungültig sind. Ein Gerät kann nur hinzugefügt werden, wenn alle Werte in den Feldern gültig sind.

## Anzeigen von Video von einer hinzugefügten Kamera

1. Erweitern Sie das Symbol für das hinzugefügte Gerät, um die Kameras anzuzeigen.
- Hinweis:** Unter Umständen wird in einer Fehlermeldung angezeigt, dass das Gerät hinzugefügt wurde, die zugehörige Firmware jedoch nicht unterstützt wird. Das Video sollte jedoch trotzdem angezeigt werden.
2. Doppelklicken Sie auf ein Kamerasymbol, oder ziehen Sie ein Kamerasymbol aus dem Bereich "Navigator" in den Bereich "Viewer" auf ein Videofenster, um das Video anzuzeigen.

## Hilfe

Klicken Sie auf die Schaltfläche für das Navigator-Hauptmenü, und wählen Sie **Hilfe** aus. Klicken Sie auf **Hilfe starten**, um das *Benutzerhandbuch für TruVision Navigator* mit ausführlicheren Anweisungen zu allen Themen zu öffnen.

## Kontaktinformationen

For contact information go to: [www.interlogix.com](http://www.interlogix.com) or [www.firesecurityproducts.com](http://www.firesecurityproducts.com)

Informationen zum Kundendienst finden Sie unter [www.interlogix.com/support](http://www.interlogix.com/support).

© 2018 United Technologies Corporation

Interlogix ist Teil von UTC Climate Controls & Security, einer Geschäftseinheit der United Technologies Corporation. Alle Rechte vorbehalten.

In diesem Dokument verwendete Handelsnamen können Marken oder eingetragene Marken der Hersteller oder Anbieter der betreffenden Produkte sein.