2010-1-NB

Firenet Netzwerkkarte - RS485 zur Vernetzung der 1X-Zentrale

Übersicht

Firenet Netzwerkkarte - RS485 Protokoll,zur Vernetzung bis 64 MG der 1X-Fx-04 Zentralenserie, sowie zusätzlich auch vernetzbar mit adressierbaren 2X-Serie. Empfohlen wird ein Cat.5 Kabel, für Netzwerkzentralenring gemäß den DIN und VdS Vorschriften



Einzelheiten

- Vernetzbar mit 1X Zentralenserie
- Vernetztbar mit 2X-Zentralenserie
- Bis zu 64 MG vernetzbar
- Einfache Installation
- RS485 FireNet Protokoll

2010-1-NB

Firenet Netzwerkkarte - RS485 zur Vernetzung der 1X-Zentrale

Technische Spezifikationen

Allgemein

Netzwerkgröße (Knoten)	bis zu 32

Physikalisch

Formfaktor	Klein
Abmessungen	100 x 30 x 150 mm (W x H x D)
Nettogewicht	40 g
Liefergewicht	130 g
Montage	Im Schrank

Umweltbedingungen

Betriebstemperatur	-8 to +42°C
Lagertemperatur	-10 to +50°C
Relative Luftfeuchtigkeit	95% noncondensing max.

Protocol

	Proprietary

Medium

	Copper RS485

Operating mode

	Class A or B

Distance between nodes (max)

	1200 m

Als innovatives Unternehmen behält sich Carrier Fire & Security das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.