

# ATS1192

## Lecteur de carte intelligent et renforcé Hitag II

### Lecteurs de proximité innovant

Les lecteurs de carte intelligents ATS se connectent directement au bus de données RS485 de la centrale ou du contrôleur 4 portes et peuvent être configurés et adressés à l'aide du clavier LCD. Certaines options de sécurité (code site et code de sécurité 4 octets) ne sont programmables que par le logiciel TITAN et les cartes de configuration.

### Programmez vos cartes

Les cartes et jetons sont conçus pour fonctionner avec les lecteurs ATS1190/92, le programmeur ATS1621/22 et le logiciel TITAN. Réunis, ils permettent aux installateurs et/ou aux utilisateurs du site de programmer et de reprogrammer les cartes à multiples reprises. Code de sécurité à 4 octets La majorité des formats de cartes disponibles sur le marché se fient à un code site (également appelé code d'installation) et à un numéro de carte. La technologie des cartes intelligentes ATS est également en mesure de programmer un code de sécurité exclusif à l'aide de 4 milliards de combinaisons de 4 octets. Une carte mémoire peut ainsi déverrouiller/ouvrir/désarmer en fonction des trois codes : le numéro de carte, le code site et le code de sécurité à 4 octets. Chaque octet peut être constitué d'un numéro de 0 à 255 mais

Aritech autorise uniquement les installateurs et utilisateurs à créer les numéros 0 à 127. Aritech se réserve les digits 128 à 255 pour pouvoir les attribuer aux clients qui nécessitent un code unique. Une fois qu'un code de sécurité à 4 octets a été créé et téléchargé sur le programmeur et les cartes, il n'est pas possible de lire la mémoire sur la carte, ni même de reconnaître la carte mémoire sur toute autre combinaison de lecteur ou de logiciel TITAN et de programmeur. Les communications entre TITAN et le programmeur peuvent également être protégées par mot de passe pour empêcher de télécharger le code de sécurité à 4 octets du programmeur vers un autre PC exécutant TITAN.

### Cryptage en lecture/écriture

La technologie des cartes intelligentes ATS bénéficie en outre d'un cryptage exclusif en lecture/écriture. Lorsqu'une carte est présentée au lecteur, les données qu'elle contient sont transférées sur le lecteur, cryptées, puis rechargées sur la carte. Application selon l'usage. Les lecteurs peuvent également être configurés pour fonctionner avec des modules autonomes et de contrôle tels que des équipements de bureau ou des distributeurs. Cette fonction permet d'attribuer un crédit aux cartes utilisateur et

d'effectuer des déductions sur les lecteurs en fonction de l'utilisation. Il est possible d'attribuer jusqu'à 65 535 crédits dans quatre banques différentes, avec 16 niveaux d'accès et 4 emplacements. Le lecteur détermine la banque à débiter et le nombre de crédits par présentation valide.

### Cartes et jetons de qualité



### Détails

- Fabrication à l'épreuve des intempéries, remplie d'époxyde
- Version renforcée

Le chip intelligent et l'antenne sont intégrées aux cartes et aux télécommandes. Les cartes peuvent être imprimées sur toute imprimante standard dans l'industrie. Les cartes ATS1472 sont munies d'une bande magnétique programmable pour les heures de présence et autres applications.

# ATS1192

## Lecteur de carte intelligent et renforcé Hitag II

### Spécifications techniques

---

#### Systeme

Distance de lecture	6 to 10 cm
Distance max. entre le lecteur et la centrale	1500
Supported card types	HiTag2
Type d'adressage	Card Addressing, Keypad Addressing, Software Addressing
Nbre de LED	Bicolor

#### Technologie

Type de lecteur	Proximité, Smart Card
Fréquence de transmission du fonctionnement du lecteur	125 KHz
Technologie supportée	HiTag 2 125 kHz

#### Interface et connexions

Interface	ATS RS-485, Wiegand
Type de connecteur	Pigtail
Longueur de la queue de cochon	250
Type de câble pris en charge	Aritech WCAT 52/54 or equivalent

#### Entrées / sorties

Entrées	Request to exit
Sorties	1 Open Collector (25 mA)

#### Type d'autoprotection

Pry-off tamper	Oui
----------------	-----

#### Opération

Code PIN clavier	Non
------------------	-----

#### Électrique

Tension de fonctionnement	9 to 14 VDC
Power supply value	9 to 14 VDC
Consommation de courant	80 25

#### Caractéristiques physiques

Dimensions physiques	42 × 150 × 16 mm
Net weight	250 g
Colour	Gris foncé
Type de montage	Montage en surface

#### Environnement

Température de fonctionnement	-35 to +66 °C
Humidité relative	93% noncondensing
Environnement	Intérieur, Extérieur
Indice de protection	IP54



En tant que société d'innovation, Carrier Fire & Security se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web [be.firesecurityproducts.com](http://be.firesecurityproducts.com) ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 6 September 2023 - 15:43