PM862

Alimentation à découpage, secourue, 24 VDC, 2 A

Présentation

Cette nouvelle série d'alimentation à découpage, secourue allie coût et éfficacité pour une utilisation dans de larges domaines d'applications comme la détection incendie, l'intrusion, le contrôle d'accès.

Le design de mode de commutateur hautement efficace assure de faibles coûts d'exploitation, génère moins de chaleur et avec une taille réduite augmente l'espace disponible pour les PCB ou des câbles supplémentaires. Sa fabrication modulaire simplifie l'entretien.



Détails

- Indicateurs de défauts
- Mise hors service automatique de la batterie en cas de forte décharge
- Interrupteur de sécurité
- Indication de défaut
- Alimentation et fusibles dc
- Boîtier en acier laqué

PM862

Alimentation à découpage, secourue, 24 VDC, 2 A

Spécifications techniques

Général

Fusible(s)	230 VAC input 2A, 12/24V output 2 A

Électrique

Entrée d'alimentation secteur	230 VAC

Sortie

Tension de sortie de l'alimentation	27.6 VDC
Ondulation de sortie	100 mV pk-pk max
Puissance d'alimentation de sortie	2 A

Batterie

Capacité batterie maximum	7.2 Ah (x2)
Alimentation de charge de la batterie	0.5 A
Temps de recharge de la batterie	20 hours
Tension de déconnexion de la batterie	19.6 ±0.2 VDC

Caractéristiques physiques

Dimensions physiques	330 x 275 x 80 mm (W x H x D)
Couleur	Blanc
Types de format	Armoire en acier

Environnement

Température de fonctionnement	-10 to +40°C
Humidité relative	95%

Régulateur

Conformité	CE, REACH, RoHS 2, WEEE

Load output

	1.5 A

Open collector output

	Open circuit on
	fault or mains fail
	- 0 V - 100 mA

Housing (steel) powder coated

	1.2 mm

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web be.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 18 June 2026 - 14:27