TX-3011-03-2

Bouton panique 868 MHz Gen2, Noir

Présentation

Le détecteur comprend un émetteur avec deux boutons à actionner. L'alarme est activée en appuyant simultanément sur les deux boutons pendant une demi-seconde au minimum. Une LED témoin sur le capteur clignote pendant une minute après l'activation de l'alarme. Le capteur est étanche et supervisé.



Détails

- Capteur étanche et testé à une profondeur de 3 métres
- 2 boutons d'activation
- Supervisé
- Activation de l'alarme en actionnant les deux boutons en même temps pendant une demi-seconde au minimum.
- Témoin LED clignotant pendant une minute après l'activation
- Peut être porté autour du cou à l'aide deson collier
- Durée de la pile : 3 ans, livré avec pile lithium

TX-3011-03-2

Bouton panique 868 MHz Gen2, Noir

Spécifications techniques

Général

Type	Pendentif
Résistance à l'eau	Non

Filaire / sans fil

Filaire / sans fil	Sans fil
Fréquence radio	868 MHz AM
Gamme en champs libre	150 m

Électrique

Batteries	1 x 3 V lithium battery
Durée de vie de la batterie	3 years

Caractéristiques physiques

Dimensions physiques	64 × 46 × 13 mm
Couleur	Noir

Compatible with

	Interlogix 868 MHz Gen2 receivers

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web be.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 18 June 2026 - 14:33