

TX-6010-03-1

Détecteur de fumée/de chaleur sans fil, 868MHz GEN2

Description

Le TX-6010-03-1 est un détecteur de fumée et de chaleur sans fil, conçu pour être utilisé dans un système d'intrusion résidentiel avec un récepteur compatible comprenant le protocole 868AM Gen2.

Ce produit dispose d'un bouton test entouré d'une LED d'état et d'un avertisseur sonore intégré. La LED d'état clignote en rouge toutes les 45 secondes pour indiquer l'état normal (pas d'alarme). Lorsque de la fumée ou de la chaleur est détectée (telle que configurée), la LED d'état passe du mode clignotant à continuellement allumée, la sirène intégrée est activée et un signal d'alarme est envoyé à la centrale d'alarme.

Le bouton de test lui-même peut également être utilisé pour désactiver l'avertisseur sonore interne en cas d'alerte de batterie faible et est, bien entendu, utilisé pour effectuer un test de sensibilité et d'alarme. Le bouton de test peut même être utilisé pour effectuer un test d'alarme d'une station de surveillance à distance.

L'appareil envoie un signal de supervision au récepteur toutes les 15-18 minutes pour signaler son état.

De plus, l'appareil dispose également d'un interrupteur d'autoprotection qui déclenche la transmission d'un signal d'autoprotection lorsque l'appareil est retiré de sa base de montage et effectue également un auto-diagnostic de la sensibilité et du fonctionnement de l'appareil.

Le commutateur de configuration caché derrière les piles peut être utilisé pour sélectionner la tonalité et le volume de l'avertisseur sonore. Un autre jeu d'interrupteurs permet de sélectionner la détection la fumée et/ou la chaleur ainsi que les niveaux de sensibilité associés.

Nous avons également des conseils d'emplacement qui aident l'installateur à définir où placer ces appareils dans une application résidentielle.



Détails

- Possibilité de choisir une seule technologie (chaleur ou fumée) ou les deux technologies (chaleur et fumée)
- Peut également être utilisé comme détecteur autonome
- Avertisseur sonore intégré
- Bouton test entouré d'une LED d'état
- 8 tonalités sonores sélectionnables
- 5 ans d'autonomie estimée sur 2 piles
- 2 emplacements de batterie supplémentaires disponibles pour prolonger la durée de vie de la batterie
- Certifié EN14604:2005/AC:2008 et BS 5446-2:2003

TX-6010-03-1

Détecteur de fumée/de chaleur sans fil, 868MHz GEN2

Spécifications techniques

Général

Type	Chaleur, Fumée
Sirène intégrée	Oui
Sortie sirène	85 dBA at 3 m (continuous tone)
LED d'état	Oui

Filaire / sans fil

Filaire / sans fil	Sans fil
Fréquence radio	Interlogix 868 MHz Gen 2

Électrique

Tension de fonctionnement	2.4 to 3.3 VDC
Consommation de courant	35 µA (standby) 70 mA (alarm) 2 mA (test)
Batteries	2 x 3V CR123A or DL123
Durée de vie de la batterie	5 to 10 years

Caractéristiques physiques

Detector dimensions	109 x 62 mm
Couleur	Blanc

Environnement

Protégé contre le vandalisme	Oui
Température de fonctionnement	-10 to 55° C
Température de stockage	0 to 30° C
Humidité relative	Up to 90% non-condensing

Régulateur

Conformité	CE
Certification	EN14604
Normes	BS5446-2



En tant que société d'innovation, Carrier Fire & Security se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web be.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 30 January 2024 - 9:48