ACA-TOUCH

Bouton de sortie sans contact

Présentation

Les boutons de sortie sans contact permettent d'activer une demande de sortie avec des solutions de contrôle d'accès sans avoir à toucher quoi que ce soit. Cette solution est obtenue en utilisant la technologie infrarouge. Il suffit de passer la main près de la face avant du capteur pour activer le contact. L'activation est clairement indiquée par une LED qui s'allume en vert lorsqu'elle est active ou en rouge lorsqu'elle est alimentée mais non active.
Veuillez noter que la lumière directe du soleil ou les réflexions peuvent affecter la sensibilité du capteur infrarouge.

Détails

- Bouton de sortie sans contact utilisant un capteur IR
- Design attrayant et intemporel
- Distance réglable, 3-15 cm
- Période d'activation du relais réglable
- Indication par LED rouge et verte de l'état de veille et de l'état actif
- Utilisation en intérieur uniquement

ACA-TOUCH

Bouton de sortie sans contact

Spécifications techniques

Général

Groupe d'accessoires	Contrôle d'accès
Type	Dispositif de sortie

Électrique

Tension de fonctionnement	12- 24VDC
Consommation de courant	30 mA Idle 35 mA Active

Caractéristiques physiques

Dimensions physiques	86 x 86 x 20 mm
Couleur	Blanc
Matériel	ABS

Environnement

Température de fonctionnement	-10 to +55°C
Humidité relative	95% noncondensing
Environnement	Intérieur

Régulateur

Conformité	CE
Certification	CE

En tant que société d'innovation, Carrier Fire & Security se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web fr.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 5 May 2023 - 10:38