

AS620RF-N

Sirène extérieure sans fil autonome comprenant un transcepteur et un bloc-batterie, 868 MHz.

Présentation

La sirène auto-alimentée AS620RF-N est une sirène sans fil bidirectionnelle autonome pour les applications extérieures. Elle est compatible avec le module transcepteur AS620RF-TR-N qui est inclus.

La sirène est protégée contre le retrait de son couvercle et contre son arrachement du mur. Elle est dotée d'un couvercle interne en polycarbonate. Elle peut recevoir des signaux transcepteur AS620RF-TR-N pour l'activation de l'alarme et l'état du système. La sirène renvoie un signal au transcepteur si elle détecte une condition d'autoprotection, un défaut de supervision, une batterie faible ou un défaut du système.

En option, jusqu'à 4 télécommandes peuvent être ajoutées pour permettre à l'utilisateur final de commander des sorties supplémentaires par le biais de son système de sécurité de manière simple et rapide.



Détails

- Solution « design » sans fil complète comprenant une sirène extérieure et une télécommande (en option)
- Solution sans fil autonome bidirectionnelle
- Batterie incluse
- Double protection contre les tentatives de sabotage : anti-ouverture et anti-démontage du mur
- Système mécanique anti-mousse
- Système anti-perforation
- Diverses options de programmation et de minuterie
- Supervision, autoprotection, batterie faible et indication de défaut
- lumière stroboscopique LED multicolore

AS620RF-N

Sirène extérieure sans fil autonome comprenant un transcepteur et un bloc-batterie, 868 MHz.

Spécifications techniques

Général

Sortie sirène (dB @ distance)	105 dB at 1 m (typical)
-------------------------------	-------------------------

Électrique

Tension de fonctionnement	7.5 Vdc battery pack
Consommation de courant	160 µA (standby) 250 mA (alarm)

Caractéristiques physiques

Dimensions physiques	312 x 236 x 109 mm
Poids à l'expédition	2866 g (w/o battery)

Environnement

Température de fonctionnement	-10 to +50°C
Indice de protection	IP44

Régulateur

Conformité	ROUGE (2014/53 / UE)
------------	----------------------

Informations générales

Fréquence de fonctionnement	868 MHz
Minuteur de coupure	30 s, 60 s, 120 s, 300 s
Puissance maximale de transmission	2 mW
Portée du signal sans fil	500 m en champ libre

Produits compatibles

Catégorie	Référence	Description
Accessoires	AS620RF-BP	Batterie de rechange pour AS620RF(-N), 7,5 VDC (5 x 1,5 piles alcalines de taille « D »).
Accessoires	AS620RF-TR-N	Module transcepteur 868 Mhz pour AS620RF-N.



En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web fr.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 12 May 2025 - 14:48