

TX-3011-03-2

Médaille radio 2 boutons, 868 MHz GEN 3 - Noir.

Présentation

Le détecteur comprend un émetteur avec deux boutons à actionner. L'alarme est activée en appuyant simultanément sur les deux boutons pendant une demi-seconde au minimum. Une LED témoin sur le capteur clignote pendant une minute après l'activation de l'alarme. Le capteur est étanche et supervisé.



Détails

- Capteur étanche et testé à une profondeur de 3 mètres
- 2 boutons d'activation
- Supervisé
- Activation de l'alarme en actionnant les deux boutons en même temps pendant une demi-seconde au minimum.
- Témoin LED clignotant pendant une minute après l'activation
- Peut être porté autour du cou à l'aide de son collier
- Durée de la pile : 3 ans, livré avec pile lithium

TX-3011-03-2

Médaille radio 2 boutons, 868 MHz GEN 3 - Noir.

Spécifications techniques

Général

Type	Pendentif
Water resistant	Non

Filaire / sans fil

Wired-wireless	Sans fil
Fréquence radio	868 MHz AM
Gamme en champs libre	150 m

Électrique

Batteries	1 x 3 V lithium battery
Durée de vie de la batterie	3 ans

Caractéristiques physiques

Physical dimensions	64 x 46 x 13 mm (L x W x D)
Couleur	Noir

Compatible with

Interlogix 868 MHz Gen2 receivers



En tant que société d'innovation, Carrier Fire & Security se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web fr.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 30 August 2023 - 10:08