

AS620RF-TR-N

Ricetrasmittitore di ricambio per sirene via radio AS620RF-N, 868 Mhz

L'AS620RF-TR-N è un modulo ricetrasmittitore di ricambio con alloggiamento, compatibile con la sirena wireless AS620RF-N. L'unità è destinata all'installazione in interni. Il ricetrasmittitore è in grado di controllare fino a 4 sirene wireless e di ricevere e gestire tutte le informazioni provenienti dalle sirene memorizzate.

Il trasmettitore/ricevitore è dotato di ingressi e uscite per interfacciarsi con una centrale di allarme, oltre a pulsanti, LED e un display per la programmazione e l'indicazione di guasti.

Facoltativamente, è possibile aggiungere fino a 4 telecomandi per consentire all'utente finale di azionare uscite aggiuntive tramite il suo sistema di sicurezza in modo rapido e semplice.



Dettagli

- Ricetrasmittitore di ricambio per sirene via radio AS620-RF-N
- Comunicazione wireless bidirezionale
- Custodia in plastica con protezione antimanomissione
- Ingressi e uscite da utilizzare in abbinamento a qualsiasi centrale di allarme
- Due display a 7 segmenti per la segnalazione di guasti e per la programmazione

AS620RF-TR-N

Ricetrasmittitore di ricambio per sirene via radio AS620RF-N, 868 Mhz

Specifiche tecniche

Elettrico

Tensione di esercizio	12 VDC
Consumo attuale	50 mA (maximum) 10 mA (nominal)

Fisico

Dimensioni fisiche	155 x 100 x 50 mm
Peso spedizione	165 g

Ambientale

Temperatura operativa	-10 to +50°C
-----------------------	--------------

General

Operating frequency	868 MHz
Maximum power output	10 mW
Wireless signal range	500 m
Compatability	AS620RF-N, AS620RF-RC



In quanto azienda in continua innovazione, Kidde Global Solutions si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 21 January 2026 - 19:51