

SC-52-0200-0001-99

Pulsante di chiamata per zona di informazione SmartCell

Panoramica

Il pulsante di chiamata per zona di informazione SmartCell è facile e veloce da installare e offre un indirizzamento individuale sulla centrale di controllo SmartCell. Quando il dispositivo viene attivato invia un avviso di allerta ad una zona di informazione.

Le caratteristiche includono una copertura protettiva trasparente, comunicazione bidirezionale a 868 MHz, LED di indicazione attivazione e meccanismo di blocco antimanomissione.

Il dispositivo è certificato da terze parti e compatibile con l'intera gamma di prodotti SmartCell.



Dettagli

- Veloce e semplice da installare
- Custodia compatta
- Include copertura di protezione trasparente
- Design unico
- Meccanismo di bloccaggio integrato
- NON IDONEO PER LA SEGNALAZIONE DI UN ALLARME INCENDIO OPPURE UN ALLARME INTRUSIONE

SC-52-0200-0001-99

Pulsante di chiamata per zona di informazione SmartCell

Specifiche tecniche

Generale

Status indication	LED
Frequenza Wireless	868 MHz
Compatibilità	SmartCell

Elettrico

Batterie	2 x ER14505M 3.6 V lithium thionyl chloride batteries (Fanso or Titus)
----------	--

Fisico

Dimensioni fisiche	92 x 97 x 47 mm (W x H x D)
Peso netto	0.2 kg
Colore	Bianco
Tipo di montaggio	Montaggio a parete

Ambientale

Temperatura operativa	-10 to +55°C
Temperatura di immagazzinamento	-10 to +55°C (without batteries)
Relative humidity	95% noncondensing max.
Ambiente	Interno

Regolatorio

Conformità	CE
Certificazioni	CPR
Standards	EN54-13 EN54-25



In quanto azienda in continua innovazione, Kidde Global Solutions si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 25 September 2024 - 10:17