

SH-62-0211-0001-99

Indicatore LED remoto Wireless (dicitura "Fire Detection Indicator")

Panoramica

L'indicatore remoto wireless e semplice da installare offre indirizzamento individuale sulla centrale incendio con protocollo Excellence.

Le caratteristiche includono un LED rosso di segnalazione, comunicazione bidirezionale a 868 MHz e un meccanismo di blocco antimanomissione.

Il dispositivo è certificato da terze parti e compatibile il modulo Excellence Wireless Gateway.



Dettagli

- Compatibile con il modulo Excellence Wireless Gateway
- Completamente wireless
- Veloce e semplice da installare
- LED rosso indicazione allarme remoto
- Design unico
- Meccanismo di bloccaggio integrato

SH-62-0211-0001-99

Indicatore LED remoto Wireless (dicitura "Fire Detection Indicator")

Specifiche tecniche

Generale

Frequenza Wireless	868 MHz
Compatibility	Excellence Gateway

Elettrico

Tipo di alimentatore	Batterie
Batterie	3 x 3.6 V lithium thionyl chloride batteries. Fanzo: ER14505M HCB: ER14505M (HCB-JS-TZ-02-547)
Consumo di energia	1.46 W max.
Operating voltage	2.7 to 3.65 VDC
Current consumption	0.1 to 400 mA

Fisico

Physical dimensions	110 x 39 mm (Ø x D)
Colour	Bianco
Mounting type	Montaggio a parete
Mounting base	Senza fili

Ambientale

Vandal proof	Si
Operating temperature	-10 to +55 °C
Storage temperature	-10 to +30 °C (with batteries)
Relative humidity	0 to 95% noncondensing
Environment	Interno
IP rating	IP21C

Regolatorio

Compliance	CE, REACH, RED (2014/53/EU), RoHS 3, WEEE
Certification	CPR
Standards	EN54-13 EN54-25

Prodotti compatibili

Categoria	Riferimento	Descrizione
Batterie	SH-836-000	Batterie al litio AA ER14505M 3.6V
Dispositivo di test	SH-21-BASE-020 0	Base di montaggio rivelatori e avvisatori di allarme serie SH - Bianca (10 pz)
Modulo di interfaccia	SH-14-3201-000 1-99	Excellence SmartCell Addressable Wireless Gateway - Modulo di interfaccia loop per dispositivi wireless serie SH