TVK-600

Tastiera TruVision RS485/IP con joystick a 4 assi, 12V DC

Panoramica

La tastiera TVK-600 è stata progettata per essere utilizzata con NVR, DVR, telecamere PTZ, encoder e decoder della linea TruVision. La TVK-600 consente di controllare facilmente le uscite monitor di un registratore e di un decoder, consente un controllo PTZ preciso e offre il pieno controllo dell'interfaccia utente di ogni registratore utilizzando solo la tastiera.

Una ricca dotazione di funzioni

TVK-600 offre tutte le funzioni per controllare in modo efficiente un dispositivo TruVision.
La tastiera può comunicare tramite IP o RS485 con registratori e telecamere supportati.
La configurazione della tastiera viene eseguita tramite un browser web.
Diverse modalità utente possono essere selezionate tramite il menu su schermo del display LCD.
La tastiera supporta fino a 1000 dispositivi tramite la modalità tastiera.
Gli utenti possono navigare nel menu di un registratore e controllare le telecamere PTZ tramite il joystick a 4 assi.

Perchè la TVK-600?

La tastiera TVK-600 consente di controllare il sistema video tramite una sola interfaccia, senza utilizzare un PC.

Applicazioni

La TVK-600 è ideale per i centri di controllo e di monitoraggio.

Dettagli

- Controlla diversi NVR, DVR, decoder, telecamere motorizzate PTZ con una tastiera
- Communica via IP o RS485
- Joystick a 4-assi
- Pulsanti numerici e di funzione
- Supporta il controllo PTZ (analogico e IP)
- Governa le uscite monitor dei registratori
- Supporta fino a 1000 dispositivi grazie alla modalità "keyboard mode"
- Configurazione e gestione via webpage
- Controlla il menu a monitor (OSD) dei registratori
- Imposta e richiama posizioni di preset e tour delle telecamere PTZ

TVK-600

Tastiera TruVision RS485/IP con joystick a 4 assi, 12V DC

Specifiche tecniche

Generale

Tastiera/tipo di controller	Analogico / Seriale, IP

Controllo

Tipo di joystick	4-assi
Pulsanti	Numeric and functional

Interfaccia utente

Tipo display	128x64 pixel screen

Interfaccia

Interfaccia di connessione	Ethernet, RS-485

Elettrico

Tipo di alimentatore	12 VDC
Valore di alimentazione	12 V
Consumo di energia	<= 4.5 W

Fisico

Dimensioni fisiche	435 x 193 x 110 mm
Peso netto	1 kg
Colore	Nero

Ambientale

Temperatura operativa	-10 to +55°C
Umidità relativa	10 to 90%

Regolatorio

Conformità	CE, RoHS, WEEE

Interfaces

Network interface	10 / 100 Mbps self-adaptive Ethernet interface
USB	USB 2.0

Supported products

Devices	TruVision PTZ cameras: TruVision S1 PTZ cameras (TVP-310x / 110x / 3122 / 1122) TruVision IP Compact PTZ cameras TruVision IP Full Size PTZ cameras TruVision Stainless Steel IP PTZ cameras TruVision TVI PTZ cameras TruVision recorders: TVN 11 series TVN 21 series TVN 22 series TVR 15HD series TVR 45HD series TVR 46 series TVR 40 series TVR 41 series TVR 42 series TVR 60 series TruVision decoders: TVE-DEC11 TVE-DEC12 TruVision encoders and non-PTZ IP cameras: only as input. See configuration manual (Appendix A) for more detailed information.

In quanto azienda in continua innovazione, Kidde Global Solutions si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 29 August 2024 - 10:18