

TVK-600

Tastiera TruVision RS485/IP con joystick a 4 assi, 12V DC

Panoramica

La tastiera TVK-600 è stata progettata per essere utilizzata con NVR, DVR, telecamere PTZ, encoder e decoder della linea TruVision. La TVK-600 consente di controllare facilmente le uscite monitor di un registratore e di un decoder, consente un controllo PTZ preciso e offre il pieno controllo dell'interfaccia utente di ogni registratore utilizzando solo la tastiera.

Una ricca dotazione di funzioni

TVK-600 offre tutte le funzioni per controllare in modo efficiente un dispositivo TruVision.

La tastiera può comunicare tramite IP o RS485 con registratori e telecamere supportati.

La configurazione della tastiera viene eseguita tramite un browser web.

Diverse modalità utente possono essere selezionate tramite il menu su schermo del display LCD.

La tastiera supporta fino a 1000 dispositivi tramite la modalità tastiera.

Gli utenti possono navigare nel menu di un registratore e controllare le telecamere PTZ tramite il joystick a 4 assi.

Perchè la TVK-600?

La tastiera TVK-600 consente di controllare il sistema video tramite una sola interfaccia, senza utilizzare un PC.

Applicazioni

La TVK-600 è ideale per i centri di controllo e di monitoraggio.



Dettagli

- Controlla diversi NVR, DVR, decoder, telecamere motorizzate PTZ con una tastiera
- Comunica via IP o RS485
- Joystick a 4-assi
- Pulsanti numerici e di funzione
- Supporta il controllo PTZ (analogico e IP)
- Governa le uscite monitor dei registratori
- Supporta fino a 1000 dispositivi grazie alla modalità "keyboard mode"
- Configurazione e gestione via webpage
- Controlla il menu a monitor (OSD) dei registratori
- Imposta e richiama posizioni di preset e tour delle telecamere PTZ

TVK-600

Tastiera TruVision RS485/IP con joystick a 4 assi, 12V DC

Specifiche tecniche

Generale

Tastiera/tipo di controller Analogico / Seriale, IP

Controllo

Tipo di joystick 4-assi

Pulsanti Numeric and functional

Interfaccia utente

Tipo display 128x64 pixel screen

Interfaccia

Interfaccia di connessione Ethernet, RS-485

Elettrico

Tipo di alimentatore 12 VDC

Valore di alimentazione 12 V

Consumo di energia <= 4.5 W

Fisico

Dimensioni fisiche 435 x 193 x 110 mm

Peso netto 1 kg

Colore Nero

Ambientale

Temperatura operativa -10 to +55°C

Umidità relativa 10 to 90%

Regolatorio

Conformità CE, RoHS, WEEE



In quanto azienda in continua innovazione, Carrier Fire & Security si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 5 May 2023 - 10:32