

SC-51-0100-0001-99

SmartCell Ręczny Ostrzegacz Pożarowy

Opis

Bezprzewodowy, adresowalny ręczny ostrzegacz pożarowy SmartCell do błyskawicznego montażu i uruchomienia z centralką wykrywania i sygnalizacji pożaru SmartCell.

Jego główne cechy to dwukierunkowa łączność 868 MHz z centralką, wskaźnik zadziałania LED i osłona chroniąca przed przypadkowym uruchomieniem oraz zabezpieczenie przed kradzieżą/sabotażem.

Urządzenie posiada wszystkie konieczne certyfikaty zgodności wymagane na polskim rynku.



Szczegóły

- Bezprzewodowa łączność z centralką
- Łatwy i szybki montaż
- W komplecie z pokrywą ochronną
- Elegancki wygląd
- Wskaźnik zadziałania LED
- Zabezpieczenie antysabotażowe

SC-51-0100-0001-99

SmartCell Ręczny Ostrzegacz Pożarowy

Specyfikacja techniczna

Ogólne

Sygnalizacja stanu	LED
Częstotliwość kom. bezprzewodowej	868 MHz
Zgodność	SmartCell

Elektryczne

Baterie	2 x ER14505M 3.6 V lithium thionyl chloride batteries (Fanso or Titus)
---------	--

Fizyczne

Wymiary	92 x 97 x 47 mm (W x H x D)
Net weight	0.2 kg
Kolor	Czerwony
Typ montażu	Uchwyt ścienny

Środowiskowe

Temperatura pracy	-10 to +55°C
Temperatura magazynowania	-10 to +55°C (without batteries)
Wilgotność względna	95% noncondensing max.
Środowisko	Wewnątrz

Regulacyjnych

Zgodność	CE
Certyfikacja	CPR
Standardy	EN54-13 EN54-25



Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronie pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 25 September 2024 - 10:16