

# SC-52-0200-0001-99

## SmartCell Ręczny Przycisk Ostrzegawczy

### Opis

---

Bezprzewodowy, adresowalny przycisk ostrzegawczy SmartCell do błyskawicznego montażu i uruchomienia z centralką wykrywania i sygnalizacji pożaru SmartCell.

Jego główne cechy to dwukierunkowa łączność 868 MHz z centralką, wskaźnik zadziałania LED i osłona chroniąca przed przypadkowym uruchomieniem oraz zabezpieczenie przed kradzieżą/sabotażem.

Urządzenie służy do przywoływania obsługi lub sygnalizacji zagrożeń innych niż pożarowe



### Szczegóły

---

- Bezprzewodowa łączność z centralką
- Łatwy i szybki montaż
- W komplecie z pokrywą ochronną
- Elegancki wygląd
- Wskaźnik zadziałania LED
- Zabezpieczenie antysabotażowe
- NIE SŁUŻY DO SYGNALIZACJI POŻARU

# SC-52-0200-0001-99

## SmartCell Ręczny Przycisk Ostrzegawczy

### Specyfikacja techniczna

---

#### Ogólne

Sygnalizacja stanu	LED
Częstotliwość kom. bezprzewodowej	868 MHz
Zgodność	SmartCell

#### Elektryczne

Baterie	2 baterie litowo-tionylowe ER14505M 3.6 V (Fanso lub Titus)
---------	---

#### Fizyczne

Wymiary	92 x 97 x 47 mm (W x H x D)
Net weight	0.2 kg
Kolor	Biały
Typ montażu	Uchwyt ścienny

#### Środowiskowe

Temperatura pracy	-10 do +55°C
Temperatura magazynowania	-10 do +55°C (bez baterii)
Wilgotność względna	do 95% bez kondensacji
Środowisko	Wewnątrz

#### Regulacyjnych

Zgodność	CE
Certyfikacja	CPR
Standardy	EN54-13 R&TTE



Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronie [pl/firesecurityproducts.com](http://pl/firesecurityproducts.com) lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 25 September 2024 - 10:17