

DM2010

Botoneira Endereçável Vermelha - Série 2000

Generalidades

A botoneira DM2010 é construída com um plástico de elevada qualidade. Possui um LED indicador para confirmação visual do seu alarme. A chave de teste que vem incluída em cada unidade, facilita a sua programação e confirmação de funcionamento durante a instalação.

Instalação

A DM2010 é ligada às centrais da série 2000 através do loop a dois fios que disponibilizam a alimentação e a comunicação (data). O seu endereçamento processa-se através de um dip-switch. Este endereçamento é não volátil e por isso não apagado em caso de falta de corrente. Esta botoneira utiliza um protocolo de comunicação extremamente fiável que nos assegura uma correcção algorítmica perfeita.

Uma resposta rápida é assegurada por uma própria sinalização. Estão também disponíveis uma vasta gama de cores e acessórios.



Detalhes

- Botoneira endereçável - Série 2000
- LED indicador de alarme
- Construída com caixa de plástico super-resistente
- Facilidade de teste
- Resposta rápida
- Também disponíveis modelos com IP67 - Aplicação exterior

DM2010

Botoneira Endereçável Vermelha - Série 2000

Especificações técnicas

Geral

Indicação de estado	Red LED
Compatibilidade	2000 Series Systems
Método de endereçamento	DIP Switches

Elétrica

Tipo de fonte de alimentação	Alimentado por loop
Tensão de operação	17 to 28 VDC
Tensão de comunicação	4 to 9 V
Consumo de corrente	<250 μ A (Quiescent) <2.5 mA (Alarm)
Especificações do cabo	0.8 to 2.5 mm ²

Deteção

Princípio de deteção	Microswitch
Controlo	Activated

Físico

Dimensões físicas	89 x 93 x 59.5 mm (L x W x H)
Peso líquido	237 g
Cor	Vermelho
Tipo de montagem	Montagem em superfície
Entradas para cabos	1
Materiais (caixa)	Plástico
Marcação funcional	House of Fire

Ambiental

À prova de vandalismo	No
Temperatura de operação	-10 to +55°C
Temperatura de armazenamento	-10 to +70°C
Humidade relativa	10 to 95% noncondensing
Ambiente	Interior
Classificação IP	IP24D

Regulamentação

Conformidade	CE, REACH, RoHS 2, WEEE
Certificação	CPR
Standards	EN54-11

Produtos compatíveis

Categoria	Referência	Descrição
Dispositivo deteção	DM2010E	Botoneira Endereçável Exterior Vermelha - Série 2000
Dispositivo deteção	DM3000	Botoneira Endereçável Inteligente - Compatível S2000 - Vermelha
Dispositivo deteção	DM3000E	Botoneira Endereçável Inteligente Exterior - Compatível S2000 - Vermelha
Dispositivo deteção	DM711	Vidro Universal para Botoneira EN54 - Logótipo Aritech

Produtos compatíveis

Categoria	Referência	Descrição
Dispositivo deteção	DM715	Vidro Universal para Botoneira EN54 - Sem Logótipo
Dispositivo deteção	DM790	Base Botoneira Montagem em Caixa de Aparelhagem - Com Terminais
Dispositivo deteção	DMN782	Cobertura Articulada Transparente para Botoneira
Dispositivo deteção	DMN784	Chave de Ativação para Teste de Botoneira - 10 unidades
Dispositivo deteção	DMN787	Caixa de Montagem de Superfície - Vermelha
Dispositivo deteção	DMN800	Plástico de Operação por Rearme para Botoneira



Como empresa de inovação, a Carrier Fire & Security reserva o direito de alterar as especificações do produto sem aviso prévio. Para obter informações sobre as especificações mais recentes do produto, visite pt.firesecurityproducts.com online ou contate o departamento comercial.

Last updated on 5 April 2024 - 8:38