RF-7220-07-1

Sirène extérieure sans fil 2 voies - LoNa

Péésentation

Cette sirène extérieure sans fil 2 voies, utilise les dernières technologies LoNa et complète votre système d'intrusion sans fil ZeroWire & xGen. Cette sirène peut être installée facilement grâce à sa technologie sans fil de communication et son mode apprentissage. Il fournit également la sécurité nécessaire et est conforme à la réglementation EN50131. Le pack de batterie au lithium personnalisé (BS7201-N) et à prévoir et offre généralement une durée de vie de 3 ans (selon l'utilisation).



Détails

- Utilisation de la technologie LoNa
- Procédure d'apprentissage facile: confirmation LED des messages envoyés et reçus
- Protection anti-sabotage
- Conforme à la norme EN50131
- Solution sans fil complète: communication et alimentation
- Durée de vie de la batterie 3 ans (selon l'utilisation)

RF-7220-07-1

Sirène extérieure sans fil 2 voies - LoNa

Spécifications techniques

Général

Groupe d'accessoires	Sirène
Type	Sirène extérieure
Sortie sirène (dB @ distance)	116 dB at 1 m (typical)

Spécifications du flash

Sortie de la lumière	100,000 peak lumen
Fréquence du flash	60/minute

Électrique

Capacité de la batterie	3 years lifetime

Caractéristiques physiques

Dimensions physiques	300 x 210 x 87 mm
Matériel	Polycarbonate

Beacon

Spike suppression network	Standard fitted

Wireless

Max output power	25 mW
Operating frequency	433 MHz
Open-air range	400 m

Compatible with

	LoNa transceivers (e.g: xGenConnect)

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web be.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 30 June 2026 - 16:45