RF-DC101B-K4

Détecteur d'ouverture de porte ou fenêtre sans fil 433-80+ (Acajou)

Présentation

Vous pouvez installer le détecteur sur les portes, les fenêtres ou tout autres supports qui s'ouvrent et se ferment. Ce détecteur transmet des signaux au panneau de commande lorsque l'aimant monté près du détecteur est éloigné ou rapproché. Le détecteur est équipé d'une autoprotection pour une sécurité supplémentaire.

Cette série est livrée en blanc ou acajou et possède également des accessoires dans les deux couleurs.

Dans cette série, nous utilisons le protocole sans fil 80PLUS d''KGS dans une configuration de fréquence 433Mhz, ce qui permet une meilleure portée intérieure sans fil.



Détails

- Protocole sans fil utilisant 433Mhz 80+ pour une portée intérieure améliorée.
- Durée de vie de la batterie de 5 ans
- Concept de languette batterie.
- Commutateurs reed sélectionnables
- Bloc de jonction supplémentaire
- Gamme d'accessoires : deux types d'entretoises et d'un plus fort aimant
- Certificat EN et Incert

RF-DC101B-K4

Détecteur d'ouverture de porte ou fenêtre sans fil 433-80+ (Acajou)

Spécifications techniques

Général

Type d'application	Montage en surface
Type de contact	Reed switch

Filaire / sans fil

Filaire / sans fil	Sans fil
Fréquence radio	433 MHz LoNa
Gamme en champs libre	400 m
Déficit de fonctionnement	7 to 13 mm

Électrique

Consommation électrique	max 70 mA at 3 V
Tension	3 V
Contact d'alimentation	Maximum power output : 10 mW
Batteries	1300 mAh (DL123A)
Durée de vie de la batterie	>5 years with supervis. signal per 15 min. and 4 activations/hour

Caractéristiques physiques

Dimensions contact / capteur	101 x 31 x 28 mm
Poids net	59 g
Couleur	Acajou

Environnement

Température de fonctionnement	-10 to +55°C
Température de stockage	-34 to 60°C
Humidité relative	0 to 90% noncondensing

Régulateur

EN50131 Grade	Grade 2

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web be.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 18 June 2026 - 15:17