

TX-3011-03-1

Médaille radio 2 boutons, 868 MHz GEN2 - Blanc.

Présentation

Le détecteur comprend un émetteur avec deux boutons à actionner. L'alarme est activée en appuyant simultanément sur les deux boutons pendant une demi-seconde au minimum. Une LED témoin sur le capteur clignote pendant une minute après l'activation de l'alarme. Le capteur est étanche et supervisé.



Détails

- Capteur étanche et testé à une profondeur de 3 mètres
- 2 boutons d'activation
- Supervisé
- Activation de l'alarme en actionnant les deux boutons en même temps pendant une demi-seconde au minimum.
- Témoin LED clignotant pendant une minute après l'activation
- Peut être porté autour du cou à l'aide de son collier
- Durée de la pile : 3 ans, livré avec pile lithium

TX-3011-03-1

Médaille radio 2 boutons, 868 MHz GEN2 - Blanc.

Spécifications techniques

Général

Type	Pendentif
Résistance à l'eau	Non

Filaire / sans fil

Filaire / sans fil	Sans fil
Fréquence radio	868 MHz AM
Gamme en champs libre	150 m

Électrique

Durée de vie de la batterie	3 ans
-----------------------------	-------

Caractéristiques physiques

Couleur	Blanc
---------	-------



En tant que société d'innovation, Carrier Fire & Security se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site [web fr.firesecurityproducts.com](http://fr.firesecurityproducts.com) ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 5 May 2023 - 9:33