

2010-2A-F1-MB

Scheda PCB di ricambio per centrale incendio 1 loop serie 2X-A



2010-2A-F1-MB

Scheda PCB di ricambio per centrale incendio 1 loop serie 2X-A

Specifiche tecniche

Generale

Capacità massima del sistema (conteggio dispositivi) up to 16384

Dimensione Network (nodi) up to 64

Ciclo continuo

Capacità massima loop 2

Zona

Capacità massima zone up to 512

Fisico

Fattore di forma Autonomo

Dimensioni fisiche 145 x 75 x 370 mm (W x H x D)

Peso netto 287 g

Peso spedizione 396 g

Tipo di montaggio In un armadio

Regolatorio

Conformità CPD, RoHS, WEEE

Certificazioni EN54-13, EN54-2, EN54-21, EN54-4
