

ACL800SUW-BC-S

Lettore biometrico di impronta capacitivo – Wiegand, installazione a giorno, 9500 impronte, colore argento

Descrizione prodotto

ACL800SUW-BC è un lettore biometrico capacitivo con uscita Wiegand per applicazioni di controllo accessi sia da interno che da esterno. Offre memoria fino a 9500 impronte, ha un'uscita Wiegand programmabile (da 26 a 80 bit). La configurazione dei lettori e la registrazione delle impronte digitali avviene tramite il software ACL800 BioManager

La serie ACL800

La serie ACL800 offre una gamma completa di lettori con un design all'avanguardia. La serie ACL800, composta da lettori di prossimità, lettori biometrici, lettori con tastiera, tutti sia con uscita wiegand che stand-alone, pulsanti richiesta uscita touch, offre tutto ciò che serve per un progetto coerente e accattivante.

Lettori Wiegand

I dispositivi Wiegand sono ideali per essere collegati in rete utilizzando il convertitore da TCP / IP a RS485 ACL800FL-CONV-W. Fino a 31 dispositivi Wiegand possono essere collegati sulla seriale RS485 e gestiti dal software BioManager ACL800. Quando hai bisogno di più dispositivi, aggiungi semplicemente un altro convertitore. I diritti di accesso possono essere caricati dal software BioManager ACL800 verso tutti i dispositivi Wiegand collegati al convertitore. Hai la possibilità di memorizzare le impronte digitali nel lettore o sulle credenziali per motivi di privacy.

ACL800 BioManager

Software di gestione impronte digitali per lettori. La registrazione delle impronte digitali viene eseguita da qualsiasi lettore biometrico collegato in rete o da un'unità di registrazione desktop USB. Le impronte digitali possono essere inviate a uno o tutti i lettori biometrici nella rete. ACL800 BioManager è un'applicazione gratuita e gestisce anche i livelli di accesso.

Compatibile con: Windows 7, Windows 8 e Windows 10.



Dettagli

- Da interno/esterno
- A prova di polvere e resistente all'acqua (IP65)
- Design attraente e innovativo
- Buzzer incluso
- Led a tre colori
- Installazione a giorno
- Retroilluminazione
- Lettore biometrico di impronta capacitivo

ACL800SUW-BC-S

Lettore biometrico di impronta capacitivo – Wiegand, installazione a giorno, 9500 impronte, colore argento

Specifiche tecniche

Sistema

Distanza massima lettori 50 m da centrale

RTE (richiesta di uscita) No

CSN (Numero di serie della carta) Si

No. di LEDs 3

No. di cover inclusi 1

Lingua manuale di installazione English

Tecnologia

Tipo di lettore Biometrico

Biometrico

Tipo biometrico Fingerprint

Tipo di sensore biometrico Capacitive

Dimensioni di archiviazione del modello biometrico up to 9500 fingerprints

Interfaccia e connessioni

Interfaccia Wiegand

Tipo di connettore Codino

Lunghezza cavo 100 cm

Tipo Manomissione

Tamper Anti-rimozione No

Tamper di apertura Si

Operazioni

Autonomo No

PIN tastiera No

Elettrico

Tipo di alimentatore VDC

Valore di alimentazione 9 to 14 VDC

Consumo attuale 150 mA at 12 VDC max.

Fisico

Dimensioni fisiche 92 x 51 x 25 mm

Colore Argento

Materiale Alluminio stampato

Fattore di forma Sovradimensionato

Tipo di montaggio Montaggio a superficie

Ambientale

Ambiente Interno, All'aperto

Temperatura operativa -20 to +50°C

Temperatura di immagazzinamento -20 to +50°C

Umidità relativa 5 to 93% noncondensing

IP rating IP65

Regolatorio

Conformità CE, RoHS

Operation

Green LED Externally controlled

Red LED Externally controlled

Orange LED Idle mode

Illumination Blue backlight (programmable on/off control)

Buzzer 1 (internal)

Authentication Finger, Finger or Card, Finger or/and Card, Finger On Card

Technology

Proximity reading type EM Proximity Cards 125kHz

Proximity reading type HID Proximity

Proximity reading type Casi Proximity

Biometric

Fingerprints per user 1-10 fingerprints

1:1000 identification 970 msec, including feature extraction time

Interface & connections

Protocol programming By ACL800 BioManager Software

Interface Wiegand 24 to 80 bits;
Default: Wiegand 26bit



In quanto azienda in continua innovazione, Kidde Global Solutions si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 12 June 2026 - 15:07