

SC-51-0100-0001-99

Pulsante di allarme incendio SmartCell wireless

Panoramica

Il pulsante di allarme incendio SmartCell è facile e veloce da installare e offre un indirizzamento individuale sulla centrale di controllo SmartCell.

Le caratteristiche includono una copertura protettiva trasparente, comunicazione bidirezionale a 868 MHz, LED di indicazione incendio e meccanismo di blocco antimanomissione.

Il dispositivo è certificato da terze parti e compatibile con l'intera gamma di prodotti SmartCell.



Dettagli

- Veloce e semplice da installare
- Custodia compatta
- Include copertura di protezione trasparente
- Design unico
- Meccanismo di bloccaggio integrato

SC-51-0100-0001-99

Pulsante di allarme incendio SmartCell wireless

Specifiche tecniche

Generale

Status indication	LED
Frequenza Wireless	868 MHz
Compatibilità	SmartCell

Elettrico

Batterie	2 x ER14505M 3.6 V lithium thionyl chloride batteries (Fanso or Titus)
----------	--

Fisico

Dimensioni fisiche	92 x 97 x 47 mm (W x H x D)
Peso netto	0.2 kg
Colore	Rosso
Tipo di montaggio	Montaggio a parete

Ambientale

Temperatura operativa	-10 to +55°C
Temperatura di immagazzinamento	-10 to +55°C (without batteries)
Relative humidity	95% noncondensing max.
Ambiente	Interno

Regolatorio

Conformità	CE
Certificazioni	CPR
Standards	EN54-11 EN54-13 EN54-25



In quanto azienda in continua innovazione, Kidde Global Solutions si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 25 September 2024 - 10:16