

TVN-1016S-6T

TruVision NVR 10, 16 IP-kanaler, inbyggd PoE-switch för 8 kameror, 80 Mbps, 6 TB



TVN-1016S-6T

TruVision NVR 10, 16 IP-kanaler, inbyggd PoE-switch för 8 kameror, 80 Mbps, 6 TB

Tekniska specifikationer

Allmänt

| | |
|----------------------------|----------------|
| Teknik | IP |
| Operativ system | Embedded Linux |
| Monterbar på rack | Ja |
| Rackstorleksstorlek | 1.5 U |
| Avtagbar fläkt | Nej |
| Redundant strömförsörjning | Nej |

Video-/ljudingång

| | |
|------------------------|-----------------------------|
| Kamerakanaler | 16 |
| Stödda videokomprimeri | H.264, MPEG-4 ngsstandarder |

Støttede standarder for videostreaming Onvif, PSIA, RTSP

Lokal översikt

| | |
|-----------------------------|---------------|
| HDMI-utgång | 1 |
| HDMI-version | 1.4 |
| VGA-utgång | 1 |
| Max. lokal utdataupplösning | Full HD 1080p |

Fjärrövervakning

Programvarukompatibilit Advisor Management Software (ATS8600), et MASTerMind, OnGuard, TruPortal

Webbläsarkompatibilitet Internet Explorer

Lagring

| | |
|-------------------------------|---|
| Lagringskapacitet | 6 TB |
| Maximal inspelningsupplösning | 6 MP |
| Inspelningsslagen | Alarm, Event, Manual, Time-lapse high, Time-lapse low |
| Hårddiskredundans | Nej |
| Harddiskgruppering | Nej |
| Hot-swappable HDDs | Nej |
| SAS förlängning | Nej |
| Vänd öppen frontpanel | Nej |
| Automatisk arkivering | Nej |
| Hot reservinspelare | Nej |
| Edge failover-inspelning | Nej |

Nätverk

| | |
|--------------------------|---|
| NIC-typ | RJ-45 10/100/1000 Mbps self-adaptive Ethernet interface |
| Plug & Play PoE-støtte | Ja |
| Flexibel PoE-tilldelning | Nej |
| DNS-stöd | DDNS, ezDDNS, Ingen IP |
| HTTPS-stöd | Nej |

Externa gränssnitt

| | |
|---------------------------|---|
| USB-gränssnitt tillbaka | 1 |
| USB-gränssnitt fram | 1 |
| Larmingångar | 4 |
| Larmutgångar | 1 |
| Max. analoga ljudutgångar | 1 |

Fysisk

| | |
|------|-------|
| Färg | Svart |
|------|-------|

Reglerande

| | |
|--------------|---------------------|
| Undfallenhet | CE, REACH, RoHS, UL |
|--------------|---------------------|



Carrier Fire & Security förbehåller sig rätten att ändra produktspecifikationer utan föregående meddelande. För de senaste produktspecifikationerna, besök se.firesecurityproducts.com online eller kontakta din försäljningsrepresentant.

Last updated on 5 May 2023 - 9:35